TN5007A-A 音響主機

導航圖資更新步驟說明

適用車型:RB VERNA

本裝置所提供台灣地區的電子導航地圖軟體,僅供使用者直接應用。但因人為 設施的改變,本裝置所附的導航地圖會因時空改變而有相當程度的不完整性或 不準確性,因此在使用本裝置時,除了應參考產品內所提供的指引資訊外,使 用者更需要自行注意與判斷實地的道路與地點狀態,若有任何錯誤,本公司不 負任何責任。測速照相警示功能為參考交通部所公佈之固定測速照相點位,其 資料僅供參考,請依實際交通規則行駛。

程式版本為 Oct 19 2017

引擎版本為 V1.7.6.0902(SPPPG888)

圖資更新版本為 18Q204v1.0

歌樂旺企業股份有限公司 2018/5/4

TN5007A-A 音響主機導航圖資更新說明

適用車型: VERNA

套件適用車型

Hyundai VERNA

適用機型

TN5007A-A 音響主機

、 事前準備工作

(一)準備工具

1.USB 隨身碟 x 1 (2GB 以上)

2.個人電腦或筆記型電腦 (需具備光碟機) x1

四、 事中作業 - 檢查系統圖資版本和導航圖資版本

請檢查導航系統圖資版本

1	檢查導航系統圖資版本 - 進入導航系統畫面後 · <mark>點選主選單</mark> ·	版本: PureNavi S1
	再選擇選單中的「檢視」->「版本 訊息」查看版本資訊。若地圖版本不 是 18Q204v1.0 與引擎版號不是 V1.7.6.0902(SPPPG888)則可進行 更新・但若為 18Q204v1.0 與 V1.7.6.0902(SPPPG888)版本・則	引擎版號: V1.7.6.0902 (SPPPG888) 地圖資料: 研贈智能-台灣地圖18Q204v1.0
2	 檢查系統版本- 進入系統點選「設定」->「系統設 定」->「程式版本」查看程式版本 是否為 Oct 19 2017 · 若為不是則進 行更新 · 若為 Oct 19 2017 版本則 已最新版本 · 無需更新。 	程式版本 : Oct 19 2017 系統版本 : EMSRBS01 DVD Ver : 34-45-80 (150702) BT Ver : 087202151215 Emtek System Inc.

五、 事中作業 - 圖資更新步驟說明

請依下列步驟進行圖資更新程序 -

1	準備一個 USB 隨身碟 - 請確認 USB 隨身碟容量大於 2GB。 將 USB 隨身碟置入電腦之 USB 插槽。	
2	開啟檔案瀏覽程式 - 點選電腦中的檔案瀏覽工具「我的電 腦」或「檔案總管」,以確認 USB 隨身 碟所在的磁碟名稱。	 ◇ Windows 檔案總管 ③ 我的電腦 顯示電腦上的檔案 ◇ 超式集(P) 違式集(P) 違定(S) 投尋(C) ② 說明及支援(H) ◇ 執行(R) ② 登出 Administrator(L) ③ 電腦關機(U) ④ 電腦關機(U)

		格式化 000 (F:) ×
3	│	容量(?):
	點選 USB 隨身碟所在的磁碟名稱後·按	7.23 GB ~
	滑鼠右鍵後選擇「格式化」·點選[開	檔案系統(F) FAT32 (預設) ~
	始]以格式化 USB 隨身碟。	配置單位大小(A) 4096 位元組
	■ i 2: ■ i CORP.1 SS R/R R/R # i + + + + A = 1 000 P)	海南非栗石砂(朱/四)
	** 世現年数 電気でもののが) メ (#21日前 ゆうかのか) マロルタンズ (#21日前 マロルタンズ (#21日前	2015年4月1月1日(U)
	✓ ■ ## 723 0# 2016/w74 ±* 10.42 > ● ** ● #25 #50 2016/w74 ±* 10.42 > ● 10 万+ ■ 10 57 ±* 10.42 2016/w74 ±* 10.42 > ● 10 万+ ■ 10 57 ±* 10.42 2016/w74 ±* 10.42	磁碟區/標籤(L) 000
	> ▶ 東無 2015/1/2 T* 0.07 > ■ 素素 EET ECX/04> > □ 5 # 4006 025/8 > □ 5 # 4006 025/8	格式遵項(O)
	→ ■ ■/ ##### (0) 2016/4/14 TF 0611 > La TREER (C) 2016/4/14 TF 0615 > = #### (0) 2016/4/14 TF 0615	□ 快速格式化(Q)
	O / / G RW 若徳唐 (5) New (00	
	> ★ Anduction (1)192.168.1.256 (Y) > ★ Rome (1)192.168.1.256 (Z) And C = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2	
		開始(S) 願聞(C)
		♥ VERNA-2017年O4圖當更新檔 — □ ×
Δ	開啟卜載乙史新福 -	
_	1. 請執行下載的自解壓縮檔	選擇「瀏覽」選擇 USB ⁷⁴⁻ 个
	" <u>TN5007A_2018Q2.exe</u> "	
	2. 執行畫面開頭顯示" VERNA-2018	
	年 Q2 圖資更新檔" ·內文顯示"	
	2018 年 Q2 圖資更新,適用車型:	目標資料夾(D) [F1] ~ 潮覽(W)
	VERNA · 適用機型:TN5007A-A ·	安装進度
	請將檔案解壓縮至 USB 碟根目錄	安装 取消
	下。"	
	3. 點選「瀏覽」 <i>。</i>	



6	進行解壓縮更新程序 - 點選「安裝」・以將更新內容解壓 縮至您的 USB 隨身碟。	✔ERNA-2017年Q4国資更新檔 ● × ● × ● × ● × ● × ● × ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7	等待解壓縮程序完成 - 解壓縮過程中,請勿拔除 USB 隨身 碟或關閉電源。等待時間可能依電腦 或 USB 隨身碟速度不同而有所差 異,請耐心等候。 ※若在解壓縮過程中,移除 USB 隨 身碟可能造成 USB 隨身碟毀損,請 謹慎操作。 ※更新過程中,請勿拔除 USB 隨身	WERNA-2017年Q4图室更新福 ▲ WERMA-2017年Q4图室更新福 ▲ WERMA WREfinite two devision in the second se
	碟或關閉電源,以免造成 USB 隨身 碟毀損或資料有誤。	



10	 系統自動啟動後、會自動進入更新畫面 並自動更新。 ※若系統卡在開機LOGO 而無法自動重 新開機,請點選螢幕任一位置或重新斷電 啟動。 ※若是系統啟動無法進入更新畫面,則 請檢查 USB 隨身碟製作是否有誤或是關 機重新啟動並重試一次。 ※圖資更新過程中,請勿拔除 USB 隨身 碟或關閉電源。等待時間大約 5 分鐘, 請耐心等候。 ※若在更新的過程中,移除 USB 隨身碟 會導致更新失敗並造成導航系統無法使 用,請謹慎操作。 	<image/> <text><text></text></text>
11	更新完成後,系統會自動重新開機,在 開機完成後,請關閉電源並移除 USB 隨 身碟,待 10 秒後再重新啟動系統,即完 成更新動作。 ※若更新後,導航系統無法正常運作, 則請重新製作 USB 圖資更新碟並重新更 新。 更新完成與移除 USB 隨身碟後,請務必 再次關閉車上電源,待 10 秒後再重新送 電。	

TN5007A-A 音響主機導航圖資更新說明

13	 檢查導航系統圖資版本 - 進入導航系統畫面後,點選主選單,再 選擇選單中的「檢視」->「版本訊息」 查看版本資訊。若地圖版本為 18Q204v1.0與引擎版號為 V1.7.6.0902(SPPPG888),則表示圖資 更新成功。 	版本: PureNavi S1 引擎版號: V1.7.6.0902 (SPPPG888) 地圖資料: 研繫智能-台灣地圖18Q204v1.0
14	★ 使 使 予 使 予 予 予 予 予 予 予 予 予 予 予 予 予 予 予	程式版本 : Oct 19 2017 系統版本 : EMSRBS01 DVD Ver : 34-45-80 (150702) BT Ver : 087202151215 Emtek System Inc.

六、 更新問題排除:

1. 製作之 USB 隨身碟無法進入更新程式畫面

A. 請檢查更新步驟是否有誤或換另一 USB 隨身碟重試一次。